LAMPADADIRETTA.IT




Scheda tecnica Philips LED Sicurezza Coreline BWC120 Bianca 14W 1800lm - 830 Luce Calda - | 282x178mm - IP54 - Sensore Di Luce

Visualizza il prodotto

## Product Details

| | |
|---|---|
| EOC8 | 85194399 |

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| SKU | 206963 |
| EAN | 8718291851943 |
| Marca | Philips |
| Nome del fabbricante | BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 50000 |

## Informazioni tecniche

| | |
|---|---|
| Tecnologia | LED Integrato |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Codice Colore | 830 Bianco Caldo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 3000 Bianco Caldo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | Colore unico |
| Efficienza (Lm/W) | 95 |
| Inclinabile | No |
| Tipo di Prodotto | Plafoniere LED |

## Dettagli sulla plafoniera

| | |
|---|---|
| Montaggio | Superficie |
| Connessione Infisso | SI [Morsetto a vite] |
| Compatibile per Esterni | Sì |
| Protezione da solidi e liquidi | IP54 |
| Protezione da impatti | IK08 - 5 Joule |
| Temperatura di Lavoro | Da – 20 a + 50 |
| Colore dell'Apparecchio | Bianco |
| Alloggiamento | Policarbonato |
| Colore del Rivestimento | Bianco |
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
| Product Serie | BWC120 |

## Dimensioni

| | |
|---|---|
| Lunghezza (mm) | 282 |
| Larghezza (mm) | 178 |
| Altezza (mm) | 134 |

## Informazioni sul sensore

| | |
|---|---|
| Tipo di sensore | Interruttore crepuscolare |


## Perché scegliere Lampadadiretta?

**Specialista** dell'illuminazione

Piani di illuminazione **personalizzati**

Fino a **7 anni** di garanzia

Resi facili entro **14 giorni**

Trustpilot